

ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL SECURILINE IP54

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O acionador manual securiline é acionado quebrando o painel de vidro e pressionando o botão. O botão de pressão só pode ser reiniciado após o botão de alarme ter sido desbloqueado.

Para esse dispositivo de acionamento, não há mecanismo de bloqueio devido à função do botão. O acionamento do alarme é indicado por meio de um LED vermelho. Um módulo de endereçamento é instalado na botoneira MCP 535X para transmissão de dados SecuriLine.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de Alimentação	12 à 31VCC
Corrente em Repouso	120uA
Corrente em Alarme	2,5mA
Material	ABS Retardador de Chama
Temperatura de Operação	-10°C à 55°C

Topologia	Classe A ou B
Umidade Relativa	0 à 95%
Grau de Proteção	IP54
Dimensão	134 x 134 x 36mm
Peso	0,450Kg

CERTIFICAÇÕES / APROVAÇÕES

- Vds: G210095

CÓDIGO

B1MCP635X-1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

