

## CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO SCP 2000



### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O sistema de detecção de incêndios SecuriFire 2000 usa o mais elevado padrão de tecnologia para proporcionar uma confortável sensação de segurança. Com a sua flexibilidade ele se adapta precisamente a condições no solo.

O SecuriFire 2000 provê médios e grandes negócios com uma proteção efetiva contra graves riscos: ele detecta incêndios já em seus estágios iniciais, alerta rapidamente os serviços de emergência e ativa o sistema de extinção de incêndio. O software de sistema é projetado consistentemente em uma base de redundância. Este princípio exclusivo garante que o sistema de alarme de incêndio seja capaz de disparar o alarme em qualquer momento e sob quaisquer circunstâncias. O sistema constantemente executa autotestes da sua funcionalidade, sinalizando imediatamente quaisquer falhas.

O SecuriFire 2000 se destaca pelo seu elevado nível de adaptabilidade. Até 250 diferentes dispositivos de detecção e alarme podem ser conectados ao loop endereçável SecuriLine eXtended, com um comprimento de 3.500 m. O painel de controle de alarme de incêndio aloja dois destes loops endereçáveis. Também é possível interligar até 16 unidades de comando. Cada ambiente isolado é provido com exatamente o tipo certo de terminal para o risco potencial.

A prática ferramenta de programação SecuriFire Studio guia os operadores, passo a passo, pelo processo para obter a solução que melhor se adapta aos sistemas de detecção de incêndio individuais. Teclas de função e a inovadora roda giratória SecuriWheel facilitam a operação no display e painel de controle SecuriFire. Todos os estados do sistema são exibidos em texto por extenso em um display colorido claramente estruturado.

Com a sua moderna tecnologia de transmissão de dados, o SecuriFire 2000 está pronto para o futuro. A tecnologia SpiderNet pavimenta o caminho para estruturas de rede totalmente novas. O SecuriFire 2000 não apenas é compatível com as gerações atuais de detectores, mas também com as futuras. Sendo assim os investimentos na prevenção profissional de incêndio são garantidos de forma duradoura.

Graças à singular função "Config over Line", a configuração, a operação e a manutenção dos detectores de incêndio especiais SecuriRAS ASD e SecuriSens ADW podem ser feitas com conforto a partir do SecuriFire 2000. Com isso, não é mais necessário ir a cada um dos detectores de incêndio especiais, o que muitas vezes é cansativo. A troca de dados e a comunicação ocorrem por meio da SecuriLine eXtended existente.

- Administração eficiente, confortável e segura de detectores de incêndio especiais

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de Alimentação	120/240V (CA)	Registro	Até 2000 eventos
Saída de Alimentação	24V (CC)	Comunicação	Ethernet - TCP/IP - RS485
Modelos	2000	Temp. de operação	-5°C a 50°C
Número de Laços	Até 4	Topologia	Classe A ou B
Baterias	17Ah	Peso (sem bateria)	8kg
Comprimento dos Laços	Até 3500 metros	Dimensões	400 x 445 x 145 mm

## CÓDIGO

**B1SCP2010 - 2000 SEM DISPLAY**

**B1SCO2020 - 2000 COM DISPLAY**

## DIMENSIONAL

