

## MÓDULO DE ENDEREÇAMENTO PARA ENTRADAS MAM RED

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O módulo de endereçamento manual MAM-MCP-ENTRADA permite a ligação e endereçamento de botoeiras manuais convencionais. Pode também ser configurado para se comportar como um micro-módulo de entrada.

Aliando as dimensões reduzidas a um DIL switch de 8 vias para endereçamento e configuração, este módulo permite a conversão dos dispositivos convencionais de um sistema, em dispositivos endereçáveis, tornando-o ideal para o recondicionamento de instalações existentes.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de Alimentação	17 à 30VDC
Corrente em Repouso	1,1mA
Corrente em Alarme	12mA
Temperatura de Operação	-10°C à 50°C

Umidade Relativa	95% RH Sem Condensação
Grau de Proteção	IP44
Dimensão	48 x 24 x 12mm
Peso	0,018Kg

### CÓDIGO

**B3MAMRED**