

## MÓDULO DE EXPANSÃO 8 RELÉS - MAG8Plus

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Esse é um módulo suplementar, montado fora da central de alarme de incêndio MAG8plus. O módulo contém 8 relés de contato de comutação. Até dois módulos de relé podem ser conectados a um MAG8plus ao usar todas as 16 zonas do painel. Neste caso, o segundo módulo de relé deve ser ligado de uma fonte de alimentação externa de 24 V.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de Alimentação	24VCC
Corrente em Alarme	2A
Corrente em Repouso	8mA
Corrente Máxima	125V

Temperatura de Operação	-5°C à 40°C
Dimensão	158 x 111 x 41mm
Peso	0,4Kg

### CÓDIGO B4MR8

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS

