

**PLACA DE SAÍDA
CENTRALIZADA 24VCC
SIMPLES FACE 240X180MM
0,5W - IP20 COM SETA**

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A sinalização de emergência é utilizada para indicação de rotas de fugas, facilitando a orientação para a saída dos ambientes em caso de emergência. Foi desenvolvida para a instalação e funcionamento em sistemas centralizados de 24V em corrente contínua. Com tecnologia em LED, a sinalização de saída garante mais economia de energia, com fluxo luminoso de aproximadamente 30 lúmens. Utilizadas em ambientes internos, tais como: escritórios, hotéis, restaurantes, estabelecimentos comerciais, residenciais, entre outros.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|---------------------|--------------|
| Alimentação | 24VCC |
| Consumo Máximo | 0,5W |
| Quantidade de LED's | 5 LED's |
| Fluxo Luminoso | 30 Lumens |
| Material | Plástico ABS |



| | |
|--------------------------|------------------|
| Grau de Proteção | IP20 |
| Dimensão | 240 x 180 x 24mm |
| Peso | 0,255Kg |
| Conformidade Com a Norma | NBR-10898 |

**CÓDIGO
B1025SFZB**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

